Stellen Sie AMPAREX nach Ihren Wünschen ein (z. B. bei mehreren Filialen). Dabei kann die Größe der Icons und die Farben von AMPAREX Filialübergreifend oder pro Arbeitsplatz angepasst werden. Die Aktivierung erfolgt über den Haken 'Eigene Einstellungen'.

Achtung

Änderungen in dieser Maske werden erst nach einem Neustart von AMPAREX wirksam und angezeigt!



Arbeitsabläufe

• Zurücksetzen geänderter Farben und Icons

Funktionsleiste

G 🗏 Suche	Product Product	> artung
Schaltfläche	Beschreibung	
	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.	
Q	Ruft den Dialog zur Auswahl einer Filialkette oder Filiale auf.	

 \bigcirc

Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.

Maskenbeschreibung

Nachfolgende Einschränkung ist für alle Filialen, eine Filiale oder dem Arbeitsplatz möglich.

Schaltfläche	Beschreibung
Zurücksetzen	Setzt die gewählten Optionen auf die Standardeinstellungen von AMPAREX zurück.

Layout

Feld	Beschreibung							
Haupt menü	 Immer sichtbar Das Sitzungsmenü (linke Leiste) ist immer sichtbar (Standardeinstellung). 							
	 Hinweis Das Hauptmenü wird immer ausgeblendet, wenn die auflösende Bildschirmbreite weniger als 1280 Bildpunkte beträgt. 							
	 Automatisch ausblenden Das Sitzungsmenü (linke Leiste) ist beim Starten von AMPAREX sichtbar. Wechselt der Anwender in ein Untermenü, verschwindet die Leiste automatisch und wird erst wieder per [F12] Taste sichtbar. 							
lcon Design	Icon-Beispi	el Icon-De	sign					
		Flach (Standar	d seit 2016)					
	000	3D (vorheriges Design	von 2011 bis 2016)					
		Monochrom (Alternative	e zu Flach seit 2016)					
lcon- Größe	Über das Feld 'Icon-Größe' kann die Größe der Icons im Menü verändert werden.							
	lcon	lcon-Größe						
	۵	klein						
	ذ	mittel (Standardeinstellung)						
	groß							

Farben

Feld	Beschreibung	Standard







Sperrbildschirm

Oft vergisst man beim Herantreten an den Arbeitsplatz den aktuellen Benutzer zu prüfen und gegebenenfalls zu wechseln - dabei werden dann alle Aktionen dem vorher angemeldeten Benutzer zugeordnet. Sie können in diesem Feld bestimmen, nach wie viel Minuten Inaktivität der Bildschirm gesperrt wird und ein Dialog zur Auswahl des Benutzers erscheint. Damit zwingen Sie den Anwender, einen der bisher angemeldeten Benutzer oder einen neuen Benutzer auszuwählen, bevor er die Bearbeitung fortsetzt.

Wenn der Sperrbildschirm erscheint, wird der Anwender nach der hier angegebenen Zeit in Sekunden erneut zu einer Passworteingabe aufgefordert, wenn er weiterarbeiten möchte. Wird in diesem Feld die Zahl '0' angegeben, dann muss das Passwort nicht neu eingegeben werden.

Feld	Beschreibung	Beispiel
Bis der Sperrbildschirm erscheint	Angabe in Minuten	5
Bis inaktiver Anwender anschließend Passwort wieder eingeben muss	Angabe in Sekunden	30

Im Beispiel erscheint der Sperrbildschirm nach 5 Minuten. Klickt der Anwender anschließend nun innerhalb von 30 Sekunden im Dialog 'Benutzer Wechseln' auf 'Wechseln', kann dieser weiterarbeiten, ohne ein Passwort anzugeben. Klickt der Anwender erst nach 31 Sekunden oder später auf 'Wechseln', wird er zur Passworteingabe aufgefordert.

A Hinweis

AKUSTIK: Ist Noah aktiv (geöffnet), kann der Sperrbildschirm nicht aktiviert werden (auch nicht automatisch).

A Hinweis

Solange ein AMPAREX Support-Mitarbeiter aufgeschaltet ist, erscheint der Sperrbildschirm nicht.

Einstellungshierarchie beachten

Die Einstellung vom Arbeitsplatz übersteuert die Einstellung der Filiale, die Einstellung der Filiale übersteuert die Einstellung der Filialkette. Es ist nicht möglich, eine Einstellung zentral zu erzwingen.